

Miernik natężenia światła - LUXMETER



Cechy:

- dobrze uszczelniona komora pomiarowa zapewnia stabilny pomiar w długim okresie czasu
- czujnik: specjalnie zaprojektowany, uwzględnia położenie w trakcie pomiaru i czułość
- zakres pomiarowy: 0,1 – 20.000 lux
- funkcja utrzymywania zmierzonej wartości

Specyfikacja techniczna:

- wyświetlacz: LCD, 3¹/₂ cyfry, maksymalny odczyt 999
- wskaźnik przekroczenia zakresu pomiarowego: „1” z lewej strony wyświetlacza
- zakresy pomiarowe: 0-200, 2000, 2000 (wskaźnik x 10) lux
- czujnik: selenowy zamknięty w szczelnej obudowie
- zasilanie: 006p DC 9V 1,07 mA
- wymiary / waga: 119x64x26 mm / 145 g
- akcesoria: instrukcja dla użytkownika, pokrywka czujnika, przenośna walizeczka